

1 Généralités radio secours montagne

- **A faire avant la sortie** : recharger la radio et choisir le relai approprié. La radio reste éteinte sauf pour procédure de contrôle ou déclenchement secours.
- **Attention appareil électronique** : à préserver des chocs, de l'humidité, du froid. Signaler tout dysfonctionnement. Recharger avant stockage.

▪ **En zone couverte par le téléphone, privilégier l'appel téléphone 112 qui sera localisé.**

- **Il est interdit de déclencher un relai hors procédure test ou secours** (risque d'être considéré comme un appel de détresse).

- Mise en service :



2 Choix secteurs et relais

Sélectionner le secteur (bouton rotatif ③) puis le relai (touches monte ou descend ④)
Le nom du relai s'affiche sur l'écran.

Les réseaux GRA utilisent des relais -> Il faut choisir le plus proche relai du massif

1 Sécurité Vanoise GRA

- relais LESSIERE les Lessières
- relais GDMONT Grand Mont
- relais MTCENIS Mont Cenis
- relais ROCHETTE Grande Rochette
- relais CARON Cime Caron
- relais BOCHOR Mont Bochor
- relais AGROUG Aiguille Rouge
- relais CHAPIEUX Chapieux
- relais GD TRUC le Grand Truc
- relais GD ROCNOIR Grand Roc Noir
- relais GD MOTTE la Grande Motte
- (mono VANOIS - mode talkie walkie)

2 Sécurité Oisans GRA

- relais GALIBIER le Grand Galibier
- relais ROCHEBRU Pic de Rochebrune
- relais CONDAMIN la Condamine
- relais VERDONNE Pointe Verdonne
- relais PIC BURE Pic de Bure
- relais VAUTISSE Tête de Vautisse
- relais JABEL Roche de Jabel
- relais PECE Pointe de Pécé
- (mono OISAN - mode talkie walkie)

3 Sécurité Dauphiné GRA

- relais TAILLEFE Taillefer
- relais BELLE ET Pic de la Belle Etoile
- relais PIC BLANC Pic du Lac Blanc
- relais STMARCE St Marcellin
- relais OBIU Obiou
- relais SUDVERCOR Sd Verc. Peyrolle

3 Suite dauphiné

- relais GRAOU Tête du Graou
- relais LASURE La Sure
- relais MOUCHERO Gde Moucherolle
- relais DENT OUR la Dent de l'Ours
- relais ROUIES les Rouies
- relais CHARTREU Aulp du Seuil
- (mono DAUPHI - mode talkie walkie)

4 Sécurité Ubaye Alpes de Haute Provence GRA

- relais FONSAN Pic de la Font Sancte
- relais NELLIÈRE Nellières
- relais TROUAIG Allos Trou de l'Aigle
- relais SIGURE Siguret
- (Mono UBAYE - mode talkie walkie)

5 Sécurité Chamoniarde Mont Blanc GRA

- relais AIGMIDI Aiguille du Midi
- relais BUET Le Buet
- relais MTJOLY Mont Joly
- relais MONTET Grand Montets
- (Mono MONOCHA - mode talkie walkie)

**Les autres réseaux ont une seule fréquence
Pas de relai à choisir**

6 CANAL E Emergency – Département 74 / Valais Suisse / Val d'Aoste Italien

- TEST E
- ALERT

7 CANAL 16 Secours en mer / secours côtier

- Canal mono

8 Autres réseaux non veillés par services de secours – pas de relais - mode talkie walkie uniquement

- FFCAM comité Savoie 73
- FFVL vol libre secours et balises météo
- FFVL vol libre fréquence pratiquants

3 Procédure de contrôle

- Pour le bon fonctionnement des réseaux radios de secours en montagne :
 - Les demandes de vérifications systématiques ne sont pas tolérées.
 - Quand un secours est en cours, attendre, ne pas déranger la fréquence.

- **Procédure de contrôle radio :**

① à ④ mettre en service la radio et choisir le relais

⑤ Appuyez une seconde sur la touche « orange » pour déclencher le relais sélectionné. **Cette manœuvre permet l'ouverture du relais afin de parler à un secouriste.** En s'ouvrant, le relais émet un souffle.

⑥ Maintenez la touche appel enfoncée pendant votre annonce et une seconde au-delà. Parlez en suivant la procédure suivante:

Demande de contrôle radio, pour « CAF MODANE », par le relais de « nom du relais », pour un contrôle radio.

Relâchez le bouton et attendez la réponse du secouriste. Le relais restera ouvert cinq secondes à la fin de la dernière parole. Au bout des cinq secondes, un bip vous avertit de la fermeture du relais. Si le relais se ferme, refaire la procédure en décrite en 5 et 6.

Annoncez votre niveau de réception, sur une échelle de cinq « x / 5 », puis annoncez « terminé ». Cela signifie que la conversation est finie - rien à ajouter. Si la liaison est difficile, n'insistez pas, cela pourrait être pris pour un appel de détresse.

4 Procédure appel secours

- Même en cas d'accident, soyez bref, précis et concis.
- Soyez prêt à répondre aux questions suivantes :
 - Où vous trouvez-vous ? A quelle altitude ?
 - Que s'est-il passé ? Quand est-ce arrivé ?
 - Combien de victime ? Quelles blessures ?
 - Qui êtes-vous ? Combien êtes-vous ?
 - Quelle est la météo ? Obstacles à l'hélico ?

- **Procédure d'appel secours :**

① à ④ mettre en service la radio et choisir le relais

⑤ Appuyez une seconde sur la touche « orange » pour déclencher le relais sélectionné. **Cette manœuvre permet l'ouverture du relais afin de parler à un secouriste.** En s'ouvrant, le relais émet un souffle.

⑥ Maintenez la touche appel enfoncée pendant votre annonce et une seconde au-delà. Parlez en suivant la procédure suivante:

Demande de secours en montagne, pour « CAF MODANE », par le relais de « nom du relais », pour un secours.

Relâchez le bouton et attendez la réponse du secouriste. Sans réponse, répétez l'alerte.

Votre premier contact doit informer sans ambiguïté que vous demandez un secours. Donnez au secouriste les informations sur **vosre localisation, le nombre et l'état des victimes.**

Restez à l'écoute. Après votre appel, **ne coupez jamais votre poste et ne changez par de relai** sauf demande du secouriste

5 Procédure de détresse

Si vous n'arrivez pas à contacter un secouriste :

- Vérifiez la proximité du relais que vous avez choisi. Essayez de le déclencher de nouveau. **Si le relais ne s'ouvre pas, changez de relais ou essayez de vous déplacer ou de prendre de l'altitude afin d'entrer dans une zone de couverture d'un des autres relais.**
- Si vous déclenchez un relais sans réponse d'une des bases de secours, si vous ne pouvez pas parler :
 - **Déclenchez plusieurs fois le relais**
 - L'opérateur connaîtra le relais que vous avez déclenché ainsi que le numéro de votre poste. Cela lui permettra d'orienter ses recherches.

